


Inštaláciu a opravy môže vykonávať len osoba s odpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. **Pozor! Pri montáži, alebo pri akomkoľvek zásahu do svietidla (výmena svetelného zdroja, čistenie a pod.), popri prípade pri zaistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič).**

Dodržiujte symboly a bezpečnostné pokyny uvedené nižšie, aby ste zamedzili neodbornej montáži alebo používaniu.




Ochranná trieda 1: Svietidlá s týmto symbolom pripojíte do siete so žlto/zeleným vodičom do ochrannéj uzemňovacej svorky.



Ochranná trieda 2: Pre bezpečnú prevádzku svietidiel s týmto označením nie je nutné pripojenie na uzemňujúci žlto/zelený vodič.



Ochranná trieda 3: Svietidlá s týmto označením môžu byť prevádzkované len s nízkym napätím. Pripojenie je možné len k elektrickému obvodu SELV.



Minimální vzdálenosti: Tento symbol stanovuje minimální vzdálenosť k osvetľovanej, bežne horľavej ploche.



Podhl'adové svietidlá: Tento symbol označuje, že sa svietidlo nesmie prekryvať žiadnym materiálom, ktorý by bránil obvodu vznikajúceho tepla.



IP krytie: **IPx1** – výrobok je chránený pred kvapkajúcou vodou. **IPx3** – výrobok môže byť vystavený dažďovým kvapkám (kvapky dopadajúce max. pod uhlom 60° ku zvislej ploche). **IPx4** – výrobok je odolný proti postriekaniu: môže byť vystavený striekajúcej vode prichádzajúcej z ľubovôlej smeru (360°). **IPx5** – výrobok je chránený pred striekajúcim prúdom vody. **IPx7** – výrobok možno inštalovať na zemi. **IPx8** – výrobok je chránený pred ponorením do hĺbky uvedenej výrobcom. **IP5x** – výrobok je chránený proti prachu. **IP6x** – výrobok je chránený proti vniknutiu prachu.

Zmeny: Nevykonávajte žiadne zmeny na osvetlení alebo na jeho privodnom kábli. **Privodný kábel:** Vonkajší flexibilný kábel nie je možné vymeniť. V prípade jeho poškodenia odveďte svietidlo do odborného servisu alebo k jeho likvidácii.

Uvedenie do prevádzky: Nezapínajte svietidlo do prevádzky, pokiaľ samotné svietidlo alebo jeho privodný kábel vykazujú známky poškodenia. **Výmena zdroja:** Pred výmenou zdroja musí byť svietidlo odpojené z elektrickej siete.

Presvedčte sa, či svietidlo alebo jeho zdroj nie je horúce a prípadne počkajte do jeho vychladnutia. Používajte len zdroje, ktoré sú uvedené na svietidle.

Maximálny príkon zdroja nesmie byť prekročený a musí byť dodržaný predpísaný typ zdroja. **Pokyny k údržbe:** Svietidlo je možné čistiť len vo vypnutom stave. Do oblasti privodného kábla alebo jeho častí pod napätím, nesmie preniknúť žiadna vlhkosť! Použitím nevhodného čistiaceho prostriedku môžu vzniknúť škvrny alebo môže dôjsť k poškodeniu povrchu.